

TRM-7101

垂直 50 ピン BNC 変換端子台



RoHS

概要

CAB-73xx または CAB-74xx シリーズと組み合わせて使用することによって、50 ピンハーフピッチコネクタをターミナルに変換できますので、外部機器との接続が容易になります。ターミナルは、BNC コネクタ接続タイプですので、BNC コネクタのケーブルを容易に接続することができます。

特長

- ◆使用コネクタ:MFS50-4115-BS-B5 山一電機製
- ◆外形寸法:262.5(W)×120(D)×25(H)[mm](突起部分含まず)

対応 OS

—

注意事項

PCI-3174、PCI-3175、又は、PCI-3176 と併用する場合、TRM-7101 の EXCLK OUT 端子からアナログ信号が出力されますが、この場合、アナログ出力の精度は保証できません。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	1.0
MTBF[時間]	9255831
サイズ[mm]	W262.5 x D120 x H25
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～90%(非結露)
製品情報種別	中継端子台
入力点数[点]	50
入力仕様	50 点
出力点数[点]	50
出力仕様	50 点
定格電流[A]	0.5A
定格電圧[V]	AC/DC50V
適合電線	-
締付トルク範囲	-
使用コネクタ	CN1:MFS50-4115-BS-B5(山一電機製)(相当品)