

CHK-1201

DIO 68 ピン信号確認



概要

68 ピンハーフピッチコネクタ間の信号状態を 1 点ずつ確認できます。

特長

- ◆コモン供給電源:DC+5V～+48V
- ◆使用コネクタ:8850-068-170LD ケル製
- ◆適合コネクタ:8840-068-174BD ケル製
- ◆外形寸法:180(W)×90(D)[mm]

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.3
MTBF[時間]	4829518